Français

Carte Mémoire

AppleCare

Instructions d'Installation

Merci de suivre attentivement ces instructions. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre matériel et perdre le bénéfice de sa garantie.

L'installation de mémoire dans votre ordinateur nécessite cinq étapes simples :
- Extinction de l'ordinateur.
- Extraction du clavier, de la batterie, de la Carte AirPort et du bouclier de protection de la RAM.
- Enlèvement de la barrette SO-DIMM existante (si vous la remplacez).
- Installation de la nouvelle barrette SO-DIMM dans son connecteur.
- Remise en place du bouclier de protection de la RAM, de la Carte AirPort, du clavier et de la batterie.

Remarque: Des instructions sont disponibles en ligne à l'adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Outils Requis

- Tournevis plat de bijoutier
- Tournevis Phillips

Décharge d'Electricité Statique (DES)

L'électricité statique, un phénomène normal et naturel, se charge dans votre corps lorsque vous vous déplacez. Une décharge d'électricité statique se produit lorsque vous touchez un objet et ressentez un choc électrique. Les DES peuvent endommager les composants internes de votre ordinateur.

Afin d'éviter les décharges d'électricité statique, lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Si un bracelet antistatique est fourni avec votre kit de remplacement mémoire, référez-vous aux instructions inclues pour savoir comment vous relier à la terre et utiliser le bracelet.

Installation de la mémoire

1. Posez votre ordinateur sur une surface propre et lisse. Eteignez l'ordinateur et déconnectez tous les câbles.

2. Retournez l'ordinateur et à l'aide d'un tournevis plat ou d'une pièce, dévissez les vis retenant la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer son cache. Tirez sur l'attache de la batterie pour l'enlever.



3. Libérez le clavier en faisant glisser les deux attaches en plastique hors de l'écran.



Tab : Attache
Keyboard Lock : Verrou Clavier

Remarque : Le clavier ne se libère pas, il est peut-être bloqué. Localisez le verrou du clavier se trouvant à côté de la touche de verrouillage numérique. Utilisez un tournevis plat pour dévisser le verrou d'un quart de tour dans l'une ou l'autre des directions jusqu'à ce que vous parveniez à faire glisser les deux attaches en plastique hors de l'écran.

4. Soulevez le clavier, retournez-le et déposez-le sur le repose-mains et le Trackpad. Touchez une surface métallique à l'intérieur de l'ordinateur.



5. Si nécessaire, sur le crochet câblé et enlevez la Carte AirPort installée de son connecteur. (Il n'est pas nécessaire de déconnecter le câble d'antenne AirPort.)



6. Retirez les deux vis de fixation du bouclier de protection de la RAM et enlevez-le avec soin.



7. Sortez la barrette de RAM de son emballage antistatique en veillant à ne pas toucher ses connecteurs et composants. Insérez la barrette légèrement penchée dans son connecteur et appuyez fermement vers le bas afin qu'elle se mette en place.



Fermeture de l'Ordinateur

Référez-vous aux illustrations des pages précédentes pour accomplir ces étapes.

1. Remettez en place le bouclier de protection de la RAM et fixez-le à l'aide desdeux vis.

2. Réinstallez la Carte AirPort dans son connecteur et maintenez-la en place à l'aide du crochet câblé. Assurez-vous que le câble d'antenne ne soit pas pincé.

3. Retournez le clavier touches vers le haut et faites-le glisser jusqu'à ce que ses deux attaches en plastique soient correctement en place.

4. Retournez l'ordinateur et réinstallez la batterie. Remettez en place le cache de la batterie. Remettez l'ordinateur à l'endroit et reconnectez tous les câbles.

5. Redémarrez votre ordinateur.

Attention : N'allumez jamais pivoter votre ordinateur avant que tous ses composants internes et externes ne soient en place et qu'il soit fermé. Le fait d'utiliser un ordinateur qui est ouvert ou ne comprenant pas l'ensemble de ses composants peut l'endommager et occasionner des blessures.

Emballage de la RAM

Si vous installez de la mémoire dans le cadre du programme Parties Installables par l'Utilisateur (plutôt que d'étendre la mémoire), placez la RAM que vous avez enlevé dans l'emballage antistatique de la nouvelle RAM. Scellez l'emballage à l'aide de l'adhésif fourni et collez-y l'étiquette de retour jointe.

Apple Computer, Inc.

© 2000 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteurs. En vertu de ces lois et conventions, aucune reproduction totale ni partielle de ce manuel n'est autorisée, sauf consentement écrit préalable d'Apple.

Le logo Apple est une marque d'Apple Computer Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. En l'absence du consentement écrit d'Apple, l'utilisation à des fins commerciales de ce logo via le clavier (Option-Maj-K) pourra constituer un acte de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale.

Tout a été mis en œuvre pour que les informations présentées dans ce manuel soient exactes. Apple n'est pas responsable des erreurs de reproduction ou d'impression.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple, le logo Apple, AirPort et iBook sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.